

Tone Conversion Chart

The Uniden scanners and the Racing Electronics/Relm scanners use different formats for the CTCSS/DCS "interference eliminator" codes. Use this chart to convert the Racing Electronics tone codes to the Uniden tone codes or vice versa.

RE	Uniden	RE	Uniden	RE	Uniden	RE	Uniden	RE	Uniden
000	None	031	192.8	062	d065	093	d251	124	d454
001	67.0	032	203.5	063	d071	094	d252	125	d455
002	71.9	033	210.7	064	d072	095	d255	126	d462
003	74.4	034	218.1	065	d073	096	d261	127	d464
004	77.0	035	225.7	066	d074	097	d263	128	d465
005	79.7	036	233.6	067	d114	098	d265	129	d466
006	82.5	037	241.8	068	d115	099	d266	130	d503
007	85.4	038	250.3	069	d116	100	d271	131	d506
008	88.5	039	69.4	070	d122	101	d274	132	d516
009	91.5	040	159.8	071	d125	102	d306	133	d523
010	94.8	041	165.5	072	d131	103	d311	134	d526
011	97.4	042	171.3	073	d132	104	d315	135	d532
012	100.0	043	177.3	074	d134	105	d325	136	d546
013	103.5	044	183.5	075	d143	106	d331	137	d565
014	107.2	045	189.9	076	d145	107	d332	138	d606
015	110.9	046	196.6	077	d152	108	d343	139	d612
016	114.8	047	199.5	078	d155	109	d346	140	d624
017	118.8	048	206.5	079	d156	110	d351	141	d627
018	123.0	049	229.1	080	d162	111	d356	142	d631
019	127.3	050	254.1	081	d165	112	d364	143	d632
020	131.8	051	d023	082	d172	113	d365	144	d654
021	136.5	052	d025	083	d174	114	d371	145	d662
022	141.3	053	d026	084	d205	115	d411	146	d664
023	146.2	054	d031	085	d212	116	d412	147	d703
024	151.4	055	d032	086	d223	117	d413	148	d712
025	156.7	056	d036	087	d225	118	d423	149	d723
026	162.2	057	d043	088	d226	119	d431	150	d731
027	167.9	058	d047	089	d243	120	d432	151	d732
028	173.8	059	d051	090	d244	121	d445	152	d734
029	179.9	060	d053	091	d245	122	d446	153	d743
030	186.2	061	d054	092	d246	123	d452	154	d754

Courtesy of www.midwestracingfrequencies.com